


Микросхемы 526ПС1СМК, 526ПС1С1МК

Двойной балансный смеситель
АЕЯР.431000.533-01ТУ
Тип корпуса: 3107.12-2.01, 3107.12-2.01НБ

Назначение выводов

Обозначение	Назначение
1	Общий
2	Коррекция
3	Блокировка
4	Вход
5	Блокировка
6	Вход
7	U_{CC}
8	Выход
9	Выход
10	Вход
11	Вход
12	Коррекция

Схема расположения выводов



Нумерация выводов показана условно.
Ключ показывает начало отсчета выводов.
Масса не более 1,5 г.
Напряжение питания $U_{CC} = 6$ В.

Основные электрические параметры

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	Норма		Температура, °C
		не менее	не более	
Ток потребления, мА	I_{CC}	–	5,0	25 ± 10
Коэффициент ослабления входного напряжения	α_{UI}	8	–	25 ± 10
Коэффициент ослабления опорного напряжения	α_{UREF}	65	–	25 ± 10
Крутизна преобразования, мА/В	S_{con1}	5	-	25 ± 10

Режим измерения : $U_{CC} = 6,0$ В